

Intel 300シリーズチップセット

「ASRock Z370M Pro4」でWake On Lanの設定方法を教えてください。

「ASRock Z370M Pro4」におけるWake On Lanの設定方法は下記の通りです。

1. BIOSの設定

1.1. PCの電源を入れて下さい。

1.2 POST画面が表示されましたら、「Del」キーを押しBIOS設定に入ります。

1.3 [Advanced]>[ACPI Configurarion(ACPI設定)]にて、[PCIe Devices Power On(PCIeデバイス電源オン)]を有効して下さい。

1.4 「F10」キーを押しBIOS設定を保存して、システムを再起動します。

2. ネットワークアダプタの設定

2.1 Windowsを起動後、デバイスマネージャーを開きます。

2.2 「ネットワークアダプター」を展開して、「Intel(R) I219 Gigabit Network Connection」を右クリックして、「プロパティ」をクリックします。

2.3 選択したデバイスのプロパティウィンドウが開くので、「電源の管理」タブを選択して下さい。

2.4 「このデバイスで、コンピュータのスタンバイ状態を解除できるようにする」をチェックして下さい。

2.5 次に「詳細設定」タブをクリックし、「プロパティ」欄から「Wake on Magic Packet」プロパティを選択して、「値」が「Enabled」になっている事を確認し「OK」ボタンをクリックして下さい。

3. 電源オプションの確認

3.1 「コントロールパネル」を開きます。

3.2 「電源オプション」に移動し、左上にある「電源ボタンの動作の選択」をクリックして下さい。

3.3

「電源ボタンの定義とパスワード保護の有効化」画面になるので、「シャットダウン設定」の「高速スタートアップを有効にする(推奨)」のチェックを外して下さい。

設定が完了しましたら、WOL機能をご確認下さい。

Intel 300シリーズチップセット

一意的なソリューション ID: #1876

製作者: support3

最終更新: 2018-04-20 10:34